

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot bain-marie u. frontal, cuves séparées



Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 2250

Dimensions en mm (L x l x P) : 1255 x 712 x 873

Description	Caractéristiques														
<p>Chariot bain-marie en acier AISI 304 avec 3 réservoirs moulés séparés et avec des bords arrondis.</p> <p>L'étagère supérieure est équipée d'une étagère pratique pour placer de petits objets tandis que la vitrine avant offre une ouverture pratique pour le passage de la vaisselle.</p> <p>La pratique glissière à plateaux pliante en tube d'acier inoxydable permet aux plateaux de coulisser avec la poignée avant.</p> <p>Capacité 3 GN1/1 h.200mm (bacs non inclus).</p> <p>Autres informations</p> <p>Finitions : Acier inoxydable Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1 Voltage en Volts : 230 Puissance en Watts : 2250 Dimensions en mm (L x l x P) : 1255 x 712 x 873</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>COMPASS 3 F SEP</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>873</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>665</td> </tr> <tr> <td>Nombre de cuve(s)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1255 x 712 x 873</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	COMPASS 3 F SEP	Hauteur (mm)	873	Profondeur (mm)	665	Nombre de cuve(s)	3	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	1255 x 712 x 873	Garantie constructeur 1 an incluse	
Référence constructeur	COMPASS 3 F SEP														
Hauteur (mm)	873														
Profondeur (mm)	665														
Nombre de cuve(s)	3														
Type de branchement	Monophasé														
Dimensions extérieures	1255 x 712 x 873														
Garantie constructeur 1 an incluse															