

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cuisinière électrique, 2 plaques vitrocéramique, à encastrer

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P): 400 x 600

Puissance en kw: 4.6

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 600

 Volume: (m³): 0,17

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 foyers indépendants 1x2,1 & 1x2,5 Kw • Découpe pour encastrément 385x585 mm • Boitier des commandes livré séparément • Vitrocéramique avec foyers radiants à infrarouge, mise à température rapide. • Entretien aisé de la surface de cuisson • Régulateur d'énergie gradué pour chaque foyer, avec lampe témoin 	Référence constructeur	
	EDI/2VC4	
	Nombre de foyers	2
	Températures	NC
	Type de branchement	Triphasé
	Puissance totale (kW)	4,6
	Configuration	encastrable
	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm
	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 600
	voltage	400/3N 50-60Hz
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Réalisation en acier inox AISI 304 <p>ADVANTAGE :</p> <p>Les besoins changent de situation en situation. La nécessité de personnaliser les agencements en leurs donnant un caractère unique, devient de plus en plus la règle, voici seulement quelques unes des raisons pour vous présenter notre nouvelle gamme de cuisson encastrable DROP IN Cooking. Une gamme complète, un large choix de modèles, pensés et réalisés pour résister aux contraintes quotidiennes et répondre aux besoins des professionnels. Une solution unique pour toutes vos créations et formules d'agencement, garantissant souplesse, performance, robustesse et facilité d'emploi.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P): 400 x 600 Puissance en kw: 4.6 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 600 Volume: (m³): 0,17 Branchement: Triphasé</p>	